

Ergänzende Bedingungen

der Stadtwerke Erkrath GmbH (SWE) zu den Technischen Anschlussbedingungen (TAB 2023) für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

(Veröffentlichungspflicht gemäß §4 Abs. 3 NAV)

Dieses Dokument ergänzt die Technischen Anschlussbedingungen TAB 2023 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (TAB) gemäß dem Bundesmusterwortlaut vom Mai 2023 (nachfolgend auch kurz „TAB 2023“ genannt) für das Netzgebiet der:

- Stadtwerke Erkrath GmbH

Im folgenden „SWE“, „VNB“ oder „Netzbetreiber“ genannt. Das Dokument tritt ab dem 01.03.2024 in Kraft und gilt gemeinsam mit dem Bundesmusterwortlaut der TAB 2023. Diese Ergänzungen zu den TAB 2023 gelten für alle Netzanschlüsse an das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Erkrath GmbH und sind verbindlich.

Es gelten ferner die „Grundsätze für die Zusammenarbeit von Netzbetreibern und dem Elektrotechniker-Handwerk bei Arbeiten an elektrischen Anlagen gemäß Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)“ des BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. und dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH).

Bei aufkommenden Fragen zur der Anwendung der TAB steht die SWE unter folgenden Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

- E-Mail: netz@stadtwerke-erkath.de
- Webseite: <https://www.stadtwerke-erkath.de/>

Hinweis: Die Abschnittsbezeichnungen beziehen sich auf die Abschnitte TAB 2023 des BDEW (Bundesmusterwortlaut), Ausgabe Mai 2023.

Anmeldung von Kundenanlagen und Geräten (Pkt. 4.1 TAB 2023)

Die Vorgehensweise zur Anmeldung von Netzanschlüssen sowie die erforderlichen Unterlagen sind detailliert auf der Website der SWE unter: <https://www.stadtwerke-erkath.de/> beschrieben. Eine Bearbeitung kann nur mit den notwendigen Einwilligungen und optional Vollmachten erfolgen.

Vom Vertragsinstallationsunternehmen sind vor der Antragsstellung, insbesondere für eine Gewerbeanlage, die Anschlussleistungen der Einzelgeräte (Entsprechend TAB 2023, Ziffer 4.1) und die im Endausbau voraussichtlich benötigte Gesamtleistung und deren Gleichzeitigkeitsfaktor genau zu ermitteln. Diese Werte sind die Grundlage für die technische Auslegung des Netzanschlusses und haben somit auch Einfluss auf die Netzanschlusskosten.

Bei einer beantragten Leistung von bis zu 30 kW setzt der VNB eine Hausanschlusssicherung mit einem Nennstrom von 50A ein.

Ladeeinrichtungen

Damit der Netzbetreiber das Verteilernetz, den Netzanschluss und die Messeinrichtungen leistungsgerecht auslegen und mögliche Netzurückwirkungen beurteilen kann, sind vom Kunden grundsätzlich vor dem Anschluss jeder Ladeeinrichtung von Elektrofahrzeugen ab einer Leistung von 3,6 kVA die erforderlichen Daten dem Netzbetreiber mitzuteilen. Für die Mitteilungspflicht ist allein der Anschluss einer Ladeeinrichtung entscheidend, ohne dass es darauf ankommt, ob die Ladeeinrichtung auch tatsächlich genutzt wird. Dementsprechend sind lediglich die technischen Daten der Ladeeinrichtung mitteilungs pflichtig und nicht die Verfügbarkeit eines Elektrofahrzeuges.

Jegliche Ladeeinrichtungen (fest angeschlagene und ortsveränderliche) ab einer Leistung von 3,6 kVA sind der SWE anzuzeigen. Hierzu ist eine Anmeldung einzureichen.

Hinweis: Sollte für den Anschluss eine Erweiterung der Netzkapazität auch für die Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge erforderlich sein, kann dies Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung der Anlagen haben.

Inbetriebsetzung (Pkt. 4.2.3 TAB 2023)

Inbetriebsetzungen sind je Messeinrichtung erforderlich für:

- Einbau
- Ausbau
- Zusammenlegung
- Verstärkung
- Stilllegung

Der Inbetriebsetzungsauftrag muss mindestens 2 Wochen vor dem vom Vertragsinstallationsunternehmen gewünschten Inbetriebsetzungstermin bei der SWE über die bereitgestellten Formulare bzw. das elektronische Portal eingegangen sein.

Inbetriebsetzungsauftrag: <https://www.stadtwerke-erkath.de/>

Die elektrische Anlage muss zum geplanten Zeitpunkt der Inbetriebsetzung bis zur Trennstelle vor der Messeinrichtung betriebsbereit sein. Ein unbeabsichtigtes Einschalten der nachgeschalteten Installationsanlage ist sicher zu verhindern.

Standardnetzanschlüsse und davon abweichende Bauformen (Pkt. 5.3 TAB 2023)

Ab einer Anschlussleistung von 151 kW ist in jedem Fall mit der Notwendigkeit einer kundeneigenen Transformatorenstation zu rechnen. Die Übergabestation von Erzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist in unmittelbarer Nähe

des ermittelten Netzanschlusspunktes zu errichten (bis ca. 25 m Abstand). Der Netzanschluss von Kundenanlagen erfolgt in der Regel als Einschleifung. Die Kosten des Netzanschlusses trägt in der Regel der Kunde.

Netzanschlusseinrichtungen (Pkt. 5.4 TAB 2023)

Grundsätzlich erfolgt bei der SWE der Anschluss von Garagen oder Garagenhöfen über Zähleranschlussssäulen, die an der Grundstücksgrenze des Kunden zu errichten sind.

Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze (Pkt. 7 TAB 2023)

Die Zählerplatzbestückung:

- Der Zählerplatz ist mit einer 3-Punkt-Befestigung vorzusehen.
- Es ist eine Zählersteckklemme inklusive Stifte und Deckel vorzusehen.

Erweiterung oder Änderung von Zähleranlagen (Pkt. 7.4 TAB 2023)

- Bei Änderungen in der Kundenanlage sind die Vorgaben der VDE-AR-N 4100:2019-04 einzuhalten.
- Folgende Ausnahmen nach VDE-AR-N 4100:2019-04 sind bei Bestandsanlagen zulässig:
 1. Das APZ-Feld darf extern unmittelbar am Zählerschrank errichtet werden.
 2. Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) mit Hauptleitungsabzweigklemme ab 150 mm Höhe zulässig, wenn keine sonstigen Einbauten im AAR vorhanden sind.

Anschluss an das Niederspannungsnetz (Pkt. 13.3 TAB 2023)

Vom Netzbetreiber wird die Anschlussstelle des Baustromanschlusssschranks festgelegt und die Anschlussarbeiten an das Verteilnetz vorgenommen. Mit der Anmeldung reicht der Antragssteller für vorübergehend angeschlossene Anlagen eine von ihm gewünschte Anschlussstelle ein. Diese wird vom Netzbetreiber im Vorfeld geprüft. Dem Netzbetreiber obliegt hierbei die Entscheidung des Netzanschlusspunktes. Mögliche Anschlussstellen im Netzgebiet der SWE sind:

- Niederspannungsverteilung in einer Ortsnetz-Trafostation
- Kabelverteilerschrank (KVS)
- Freileitungsmast
- Netzanschlusssäule

Das Netzkabel der SWE kann nicht ohne Übergabestelle direkt am Baustromverteiler angeschlossen werden. Der Anschluss- bzw. Anschlussverteilerschrank ist kürzest möglich neben der Anschlussstelle standsicher aufzustellen. Die Anschlussleitung ist ohne lösbare Zwischenverbindungen und ungeschnitten auszuführen. Die Anschlussleitung hat eine Länge von max. 10m.